

Multifonction 4-en-1 Wi-Fi impression laser couleur

MFC-L9577CDW



IMPRESSION



COPIE



NUMERISATION



FAX



Wi-Fi



4-en-1 laser couleur Wi-Fi

Avec un impressionnant écran couleur tactile de 7" (17,6 cm), des vitesses de numérisation monopasse de 100 ipm, le MFC-L9577CDW répond aux exigences bureautiques d'aujourd'hui.

Parce que la sécurité des données est désormais un impératif des entreprises 3.0, ce modèle dispose d'une connectivité NFC intégrée garantissant l'authentification des utilisateurs et la sécurisation des documents.

MFC-L9577CDW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression couleur jusqu'à 31 ppm⁸
- Vitesse de numérisation jusqu'à 100 ipm¹¹
- Chargement papier : 300 feuilles en standard²
- Recto-verso automatique : impression, copie et numérisation
- Toner de démarrage de 9 000 pages¹
- Écran couleur tactile de 7" (17,6 cm)
- Lecteur de badge intégré via NFC
- Fonctions⁺ supportées¹⁷

AUGMENTE VOTRE PERFORMANCE

Conçu pour les bureaux, l'écran couleur tactile intuitif de 17,6 cm vous permet de naviguer simplement d'une fonction à une autre : impression, copie, numérisation ou télécopie. Vous pouvez gagner du temps en optimisant l'écran tactile pour créer des raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées.

Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 31 pages par minute, l'impression de documents couleur de plus de 50 pages est rapide et facile. Numérisez sans effort vos documents et enregistrez-les sous forme de fichiers numériques à l'aide du chargeur ADF de 80 feuilles, ce qui simplifie l'organisation des documents. Grâce au lecteur de badge intégré NFC (Near Field Communication), vous pouvez imprimer votre carte d'identité en appuyant simplement sur votre téléphone mobile ou sur votre tablette. Vous pouvez également numériser des documents importants et les envoyer directement sur votre téléphone ou par courrier électronique.

UN FAIBLE COÛT DE FONCTIONNEMENT

Le toner, livré avec le multifonction, offre la possibilité d'imprimer jusqu'à 9 000 pages en couleur. L'utilisation exclusive des toners de marque Brother vous offrira de meilleures impressions avec des documents monochromes garantis à chaque fois. De plus, grâce aux composants à longue durée de vie et à la faible consommation d'énergie, vous réduirez au minimum votre empreinte environnementale.

GESTION DE PAPIER POLYVALENTE

Conçu pour s'intégrer à votre environnement de travail, le multifonction MFC-L6970DW peut être disposé dans votre espace de travail. Il peut également être configuré de plain-pied en y ajoutant des bacs de papier de 250 ou 520 feuilles et/ou un meuble de support.

SÉCURITE RENFORCÉE

Pour accompagner la législation qui ne cesse d'évoluer en matière de confidentialité et de sécurité des données, la MFC-L6970DW intègre les derniers protocoles de sécurité aux normes de l'industrie afin de protéger vos données en toute circonstance. Renforcez la protection de votre appareil en configurant l'authentification de l'utilisateur (lecteur de badge NFC) et permettre l'accès à certains paramètres et fonctions est réservé aux utilisateurs autorisés.

Etendez vos possibilités avec l'ajout de fonctions indépendantes et associables

Le traitement des données circulant dans les entreprises n'est pas sans poser de réelles questions. Qu'il s'agisse de la maîtrise des failles de sécurité, des risques d'erreurs ou encore des coûts d'infrastructure, la mise en place d'actions d'encadrement est essentielle au partage de l'information.

Pour vous accompagner dans ce défi quotidien, Brother a créé les Fonctions+.

Ces fonctionnalités supplémentaires indépendantes et associables sont pensées pour vous offrir des produits à la mesure de vos besoins, tout en vous permettant de trouver un équilibre entre coûts et efficacité.

Bénéficiez de fonctions additionnelles pour augmenter la valeur ajoutée de votre produit.

Organisez tous vos documents automatiquement

La digitalisation est au cœur des processus métiers et de nouvelles problématiques la traçabilité des données clients sont à prendre en considération. Avec la Fonction+ Barcode Utility, organisez tous vos documents numérisés grâce à la lecture de codes-barres.

Optimisez vos flux documentaires

Augmentez votre efficacité opérationnelle en automatisant les tâches manuelles. Grâce aux Fonctions+, simplifiez et automatisez l'organisation de vos documents numérisés (créations de raccourcis, gestion documentaire via codes-barres...)

Sécurisez vos documents imprimés

Qu'il s'agisse de faiblesse de sécurité en matière de réseau informatique ou encore de documents sensibles imprimés et non récupérés, le risque de fuite de données confidentielles est constamment présent. Grâce aux Fonctions+ Brother, libérez vos impressions à l'aide d'un code PIN ou d'une identification NFC afin de renforcer la sécurité de tous vos documents.

Profitez d'une assistance à distance

Grâce aux Fonctions+ Brother, bénéficiez d'une assistance à distance en toutes circonstances sur votre imprimante multifonction (demande d'intervention, commande de consommable et prise en main à distance).

Découvrez toute la gamme Fonctions+ de Brother



Barcode Utility



Custom UI



Secure Print+



Barcode Print+



Secure Print Advanced



Request Help



Remote Panel



Order Supplies

Général

Technologie

Laser Electro-photographique

Affichage

LCD couleur tactile de 17,6 cm

Mémoire

1 Go

Processeur

Principal : 800 MHz
Secondaire : 133 MHz

Interface

Hi-Speed USB 2.0

Impression mobile

Imprimez directement depuis votre mobile vers votre imprimante Brother

Interface Réseau Gigabits (10B / 100 /1000 Base-T)

Raccourcis configurables

Créez jusqu'à 64 raccourcis personnalisables pour un accès rapide et simple à vos fonctions impression, copie, numérisation et fax régulières

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/ Ad-hoc Mode)
Charge vertical Couplage

Wi-Fi Direct™

Imprimez sans avoir à passer par un point d'accès, disponible pour 2 utilisateurs simultanés (2SSTD)

Impression monochrome

Vitesse d'impression (A4)⁸

Jusqu'à 31 ppm (pages par minute)

Vitesse d'impression Recto-verso (A4)⁸

Jusqu'à 14 ppm (7 feuilles par minute)

Résolution

2 400 dpi (2 400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Temps de sortie de 1^{ère} page⁹

Moins de 15 secondes depuis le mode Prêt

Temps de préchauffage

Moins de 35 secondes depuis le mode Veille

Installation silencieuse

Possibilité de centraliser le déploiement des pilotes et des logiciels

Langage d'impression

PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Langage Emulation), PDF version 1.7, XPS version 1.0

Police résidentielle (PS)

73 scalable fonts, 12 bitmap fonts

Code-barre résidentielle (Postscript)

66 scalable fonts

Police résidentielle (PCL)

20 barcodes

Fonctions du pilote d'impression

Impression N-en-1³

Réduisez 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une seule page A4 seulement (Mac, jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

Mode livret⁴

Imprimez des documents au format A5 en utilisant le mode recto-verso

Impression Poster⁴

Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression filigrane⁴

Imprime sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

Profils d'impression³

Enregistrez vos paramètres de pilote préférés sous forme de profils pour pouvoir les retrouver facilement

Impression directe

Imprimez directement depuis une clé USB.
Format de fichier : PDF, JPEG, TIFF (numérisé par un modèle Brother)

Recto-verso⁴

Monopasse

ID Printing⁴

Rajoutez une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

Pilotes d'impression

Windows®

Windows® 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 & 2008 R2, Server 2012 & 2012 R2

Macintosh⁵

OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
macOS 10.12.x, 10.13.x

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environnement)

PCL Driver

Pilote générique universel PCL5e

Driver d'impression

PostScript

Driver PostScript permet d'imprimer depuis un poste équipé sous Windows

Gestion du papier

Bac de papier²

250 feuilles

Chargeur de documents (ADF)

80 feuilles

Bac multi-formats

50 feuilles

En sortie²

Face vers le bas -
150 feuilles

1 face vers le haut
(passage à plat)

Taille du papier

Bac standard

A4, Lettre, Legal, Folio, A5,
A5 (Long Edge), A6, Executive

Chargeur de documents (ADF)

Largeur : 105 mm - 215,9 mm
Longueur : 147,3 mm - 355,6 mm

Bac multi-formats

Largeur : 76,2 mm - 215,9 mm
Longueur : 127 mm - 355,6 mm

Poids du papier

Bac standard
60 - 105 gsm

Chargeur de document (ADF)

64 - 90 gsm

Bac multi-formats

60 - 163 gsm

Recto-verso

60 - 105 gsm

Recto-verso

A4

Impressions via Internet / Smartphone

Brother iPrint&Scan⁵

Imprimez / numérisez
directement depuis / vers
n'importe quel smartphone sous
Android, iOS, Windows®

Brother Print Service Plugin⁵

Imprimez depuis un support
Android sans passer par une
application

Applications¹²

Centre de création
graphique, numérisation vers
mobile, PDF, copie au format
PDF, numérisation vers
Microsoft Office,
numérisation facile par
courrier électronique

Web Connect^{12,17}

Imprimez / numérisez
directement depuis / vers / sans
utiliser de PC Print, Dropbox,
Evernote, OneDrive, Google
Drive™ OneNote

Google Cloud Print 2.0

Imprimez / numérisez la plupart
de vos fichiers depuis / vers
l'application Google Cloud Print

Apple AirPrint

Imprimez / numérisez la plupart
de vos fichiers depuis / vers
l'application Apple AirPrint

Mopria

Imprime / numérise la plupart de
vos fichiers depuis / vers
l'application Mopria

Copies

Vitesse d'impression - (A4)¹⁰

Jusqu'à 31 cpm
(copies par minute)

Recto-verso

Monopasse

Temps de sortie de première¹⁰

Moins de 17 secondes depuis le
mode Prêt

Échelle de gris

256 niveau de gris pour la copie
(8 bits)

Résolution

Jusqu'à 1 200 x 600 dpi

Multi-Copie

Jusqu'à 999 copies de
chaque page

Agrandissement et Réduction

Réduisez ou augmentez la
taille de documents de 25 % à
400 % par incréments de 1 %

Copie N à 1

Permet de réduire 2 ou 4
pages sur une seule feuille A4

Copie carte d'identité

Permet de copier chaque face
d'une carte d'identité sur une
seule feuille A4

Numérisation

Type de scanner

Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Formats supportés

Inclus PDF (PDF/A, Secure
PDF, Signed PDF, Searchable⁷)
JPEG, TIFF, XPS

Recto-verso

Monopasse

Vitesse de numérisation¹¹

Recto 50 ipm
Recto-verso 100 ipm
(images par minute)

Résolution (depuis la vitre du scanner)

Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi

Résolution (depuis l'ADF)

Jusqu'à 1 200 x 600 dpi

Résolution interpolée⁷

Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi

Profondeur des couleurs

48 bits (input) entrée,
24 bits (output) sortie

Échelle de gris

16 bits (input) entrée,
8 bits (output) sortie

Fonctions Standard⁷

Numérisez directement vers
USB, E-mail, OCR, Image et
Dossiers

Scan vers réseau

Scannez vers dossier réseau
(SMB) (Windows® uniquement),
FTP, SFTP, Email Server,
SharePoint

Vitesse de numérisation couleur¹¹

Recto 20 ipm
Recto-verso 34 ipm
(images par minute)

Fonctions de numérisation

Redressement automatique à
partir de l'ADF, Rotation image⁴,
Traitement en arrière plan⁴,
Couleur Drop⁴, Correction de
caractère^{4,7}, Emphase des
bords⁴, Réduction des bruits⁴,
Remplissage des bords^{4,7},
Ignorer les pages blanches,
Numérotation continue⁷,
ID Scan⁷, 1 à 2 Scan⁷, PDF
divisé

Scan Profile³

Créez jusqu'à 25 profils pré-
enregistrés, FTP profils pour
faciliter l'enregistrement des
fonctions Scanner

Direct Scan

Numérisez directement sur
un lecteur de mémoire flash
USB

Pilotes Scanner

Windows®
TWAIN, ISIS® & WIA
Windows® 10
Windows® 8
Windows® 7

Macintosh®
TWAIN & ICA
OS X v10.8.5, 10.9.x,
10.10.x, 10.11.x
macOS 10.12.x, 10.13.x

Linux®
SANE

Télécopie

Vitesse du modem
33 600 bps (Super G3)

Télécopie
Monopasse

PC Fax Envoi³ et Réception⁴
Envoyez et réceptionnez les fax directement depuis votre PC⁷

Internet Fax (iFax)
Télécopiez des documents n'importe où via internet sans utiliser de ligne téléphonique

Émission via Serveur
Emission de fax vers un serveur

Re-numérotation automatique
Recomposez automatiquement le numéro si le fax du destinataire est occupé

Mémoire de Transmission
Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Réception sans papier
Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Numérotation en chaîne
Permet de stocker des parties de longues séquences de numérisation, pour un accès mono touche ou numérotation rapide

Mode de correction d'erreur (ECM)
Si la fonction ECM est partagée par les deux machines les erreurs de transmissions sont détectées et la/les pages contenant des erreurs sont envoyées

Transmission groupée
Stockez les documents en mémoire pour une transmission ultérieure et en une seule fois

Réduction automatique
Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm, l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4

Index téléphonique
Liste alphabétique des numéros mono touche, de numérotation rapide et de groupe

Diffusion
Envoyez le même fax jusqu'à 350 emplacements différents (50 emplacements manuels)

Échelle de gris
8 bits (256 niveaux de gris)

Transfert
Envoyez automatiquement un document reçu vers un numéro pré-défini

Accès à distance
Permet d'accéder à la machine à distance depuis un téléphone à touches

Récupération des fax
Permet à l'utilisateur de récupérer des fax en utilisant uniquement une touche du multifonction

Maintenance à distance³
Permet le paramétrage et la maintenance à distance

Aperçu du fax
Voir un aperçu du fax reçu sur l'écran de la machine

Estampillage des fax
Ajoutez la date et l'heure à tous les fax reçus

Page de couverture
Créez une page de couverture personnalisée pour l'émission de fax

Utilitaires de gestion réseau

Installation silencieuse⁴
Possibilité de centraliser le déploiement des pilotes et des logiciels

MSI Installer⁴
Installateurs modulaires via Active Directory®

BRAdmin^{4,5}
Pour la gestion des réseaux LAN/WAN

Serveur Web intégré
Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web intégré au périphérique

Assistant de déploiement Wizard^{4,5}
Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

PrintSmart Cost Control¹⁷
Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour les périphériques Brother et tiers. Rendez-vous sur : www.brother.fr

Logiciels⁵

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)

Imprimez depuis, numérisez vers, envoyez des télécopies, prévisualisez les télécopies reçues, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de l'appareil à partir de Windows ou d'un ordinateur MacOS

Brother Utilities

Guides de configuration fournis, un manuel, une FAQ, un dépannage et un contact avec le service clientèle Brother

Nuance® PaperPort 14 SE

Document management & programme de partage

Protocoles et sécurité réseau

Sécurité Wi-Fi¹³

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES); APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Sécurité réseau filaire

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Support d'installation Wi-Fi WPS

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client, LDAP, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNT Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4

IP Filtre

Limitez le nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau (IPv4 seulement)

Fonctions de sécurité

E-mail Notifications

Configurez automatiquement le périphérique pour qu'il envoie des alertes par courrier électronique lorsqu'il requiert de l'attention, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou s'il doit être remplacé

Secure Function Lock 3.0

Limitez le nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau. Jusqu'à 200 utilisateurs

Détection automatique d'intrusion

La sécurisation de tous les périphériques Brother Print & Scan font partie intégrante de leur conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques en matière sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, afin de garantir la sécurité de l'appareil

Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des périphériques Brother Print & Scan est signé numériquement et sécurisé

Secure FTP

SFTP ajoute une sécurité supplémentaire grâce au cryptage lors de l'envoi de documents numérisés de l'appareil à leur destination

Active Directory / LDAP Authentication

Récupération de jobs d'impression et accès contrôlé à l'imprimante avec Active Directory.

Les employés peuvent facilement utiliser leurs identifiants de connexion réseau existants pour s'authentifier

Contrôle d'accès au réseau basé sur les ports

(IEEE 802.1x)
Les périphériques Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé 802.1x EAP (Extensible protocole d'authentification)

Restrictions protocoles réseau

La fonction de contrôle de protocole permet à un administrateur de limiter les protocoles de communication FTP, Telnet, par exemple

Verrouillage des réglages

Verrouillez l'accès du panneau de contrôle par un code

Impression sécurisée³

Protégez vos documents lors de l'impression avec un code PIN à 4 chiffres. Ce code qui sera à retaper sur le panneau de contrôle pour libérer les documents

NFC

Lecteur NFC intégré

Il prend en charge les cartes NFC pour une authentification sécurisée avec des solutions d'impression par tirage telles que Brother PrintSmart Pro et Périphériques Android NFC pour l'impression et la numérisation mobiles.

Les normes NFC prises en charge incluent : (ISO14443 Type A) MIFARE Standard / Plus / Ultralight / Ultralight C / DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Lecteur NFC externe optionnel

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Les lecteurs de cartes tiers nécessitent un achat supplémentaire. D'autres lecteurs de cartes sont pris en charge s'ils sont enregistrés via le serveur Web intégré)

Port d'entrée USB

Port USB arrière à utiliser avec un lecteur de carte NFC externe

Carnet d'adresse

Numéros abrégés

300 emplacements pour les adresses E-mail et les numéros de fax

Numéros monotouche

20 groupes

LDAP

Capacité à se connecter au carnet d'adresse de l'entreprise, comme Microsoft® Exchange par exemple

Fonctions⁺ 17



Custom UI

Custom User Interface¹⁸

Personnalisez l'écran tactile de votre produit (raccourcis, profils utilisateurs, logos et fonds d'écran personnalisés).



Request Help

Request Help

Déclenchez une demande d'intervention directement depuis l'écran de votre imprimante.



Barcode Utility

Barcode Utility^{5,7}

Organisez vos documents à l'aide de la lecture de codes-barres.



Remote Panel

Remote Panel

Partagez l'écran de votre produit pour une prise en main à distance et en temps réel.



Barcode Print+

Barcode Print+

Imprimez tous vos documents intégrant des codes-barres en toute simplicité.



Order Supplies

Order Supplies

Envoyez une demande de commande de consommable en quelques clics depuis l'écran de votre imprimante.



Secure Print+

Secure Print+

Sécurisez vos impressions à l'aide d'un code PIN ou grâce à l'identification NFC sur votre imprimante.



ThinPrint

ThinPrint Client

Imprimez tous vos documents traités par ThinPrint®.



Secure Print Advanced

Secure Print Advanced

Sécurisez vos impressions à l'aide d'un code PIN ou grâce à l'identification NFC sur n'importe quelle imprimante connectée au réseau.

Développeurs

Brother Solutions Interface (BSI)

Créez des solutions puissantes intégrant directement les fonctionnalités avancées d'impression, de numérisation et de sécurité des périphériques Brother.

Pour plus d'information, rdv : www.brother.eu/developers

Consommables¹

Livré avec
TN-910BK - 9 000 pages
TN-910C - 9 000 pages
TN-910M - 9 000 pages
TN-910Y - 9 000 pages

Toner ultra haute capacité
TN-910BK - 9 000 pages
TN-910C - 9 000 pages
TN-910M - 9 000 pages
TN-910Y - 9 000 pages

Tambour (DR-421CL)
Approx. 50 000 pages
3 pages/job
Approx. 30 000 pages
1 page/job

Tambour (BU-330CL)
Approx. 50 000 pages
1 page/job
Approx. 130 000 pages
3 page/job

Boîte de toner usagé (WT-320CL)
Approx. 50 000 pages

Support pour lecteur de carte (CH-1000)

Dans le carton
Toner, tambour, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide (PC-Machine n'est pas inclut)

Bacs à papier en option
250 feuilles (LT-330CL)
500 feuilles (LT-340CL)
4 x 520 feuilles (TT-4000)
Connecteur (TC-4000)
Maximum de 3 bacs en option
LT-330CL ou 2 bacs en option
LT-340CL ou 1 x LT-330CL
Avec 1 x LT-340CL ou
4 x 520 feuilles
(TT- 4000 et TC-4000)

Poids et dimensions

Sans Carton (WxDxH)
495 x 526 x 549 mm - 24,1 kg

Avec Carton (WxDxH)
675 x 652 x 803 mm - 37,8 kg

Cycles d'utilisation

Recommandé par mois
Jusqu'à 6 000 pages par mois

Maximum par mois⁶
Jusqu'à 80 000 pages par mois

Environnement

Consommation électrique¹⁴
En impression et copie - 580 W
(350 W en mode silence)
Prêt - 70 W
Mode silence - 10 W
Veille profonde - 1,7 W
Éteinte - 0,03 W
Standby - 1,6 W

Valeur TEC V 3.0
0,637 kWh / Semaine

Pression sonore¹⁵
En impression 49 dbA

Puissance sonore¹⁶
En impression 6,56 BA

Économie d'énergie
Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée

Économie de toner
Permet de réduire la quantité de toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation

Certification

WHQL
ISIS

Blue Angel
GS Mark
Nordic Swan

1 Valeur de rendement du toner déclarée approximative conformément à la norme ISO/IEC 19798
2 Calculé avec des feuilles de papier de 80gsm
3 Windows® & Macintosh uniquement
4 Windows® uniquement
5 Disponible pour le téléchargement
6 Le nombre de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité conçue entre les produits Brother. Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle de fonctionnement
7 Nécessite le logiciel Brother
8 Basé sur ISO/IEC 24734
9 Basé sur ISO/IEC 17629
10 Basé sur ISO/IEC 24735
11 Basé sur ISO/IEC 17991
12 Nécessite une connexion Internet
13 Wi-Fi Direct pris en charge, uniquement WPA2-PSK (AES)
14 Toutes les valeurs sont approximatives ; la consommation d'énergie varie en fonction de l'environnement d'utilisation ou de l'usure de la pièce
15 Basé sur ISO 7779
16 Basé sur RAL-UZ171
17 Nécessite une activation supplémentaire
18 Avenant requis par un développeur Brother



Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative pour un meilleur environnement est simple. Nous nous efforçons de prendre des responsabilités, d'agir avec respect et d'essayer de faire une différence positive pour aider à édifier une société propice au développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth. www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produit de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

brother
at your side



COPIADORA- 8-12 rue Carnot - Bât B10 - 95410 GROSLEY - Tél : 01 84 21 26 95 - Commercial@copiadora.fr
www.Copiadora.fr S.A.S. au capital de 15.000€ - RCS Pontoise 818410813